С-Грация

С-Грация
КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ

ZENIT

С-Грация представляет

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЩИТЫ

ООО “С-Грация”

Тел.: (495) 978-37-92
Тел/факс: (499) 271-55-90
E-mail: postavka@s-graciya.ru
www.s-graciya.ru

Q1T

Электромеханический щит для 1 трехфазного насоса

Все изображения являются лишь ориентировочными

Общие характеристики

- Вход сети 1 ~ 50/60 Гц 230 В ± 10%
- Трансформатор 230/24 В для вспомогательных цепей
- Селектор для работы двигателя с положениями АВТО-ВЫКЛЮЧЕН-РУЧНОЙ (стандарт)
- Синий индикатор наличия сети (стандартный)
- Зеленый индикатор работы двигателя (стандартный)
- Красный индикатор срабатывания защиты двигателя (стандартный)
- Контакторы линии 24 В пер. тока, параметры для AC3
- Защитный предохранитель вспомогательных цепей
- Защитные предохранители двигателя
- Закрывающийся на замок в положении ВЫКЛ главный выключатель с блокировкой двери
- Тепловое реле, защищающее от перегрузки на каждом двигателе с регулируемой шкалой и внутренним сбросом
- Вход очень низкого напряжения для управления от регулятора давления или поплавкового выключателя хода
- Вход очень низкого напряжения для управления от регулятора давления или поплавкового выключателя минимального уровня
- Корпус из АБС
- Выход с разрывозащитными кабельными муфтами
- Степень защиты IP55

Технические характеристики

	мощность		ток тепловой	размеры			вес
	кВт	л.с.	защиты (А)	A	B	P	Кг
Q1T 1014	0.37	0.5	0.9 ÷ 1.3	340	240	170	4
Q1T 1016	0.55	0.75	1.4 ÷ 2	340	240	170	4
Q1T 1018	0.75 ÷ 1.1	1 ÷1.5	2 ÷ 3.2	340	240	170	4
Q1T 1020	1.5	2	3 ÷ 4.5	340	240	170	4
Q1T 1022	2.2	3	4.5 ÷ 6.8	340	240	170	4
Q1T 1024	3.7	5.5	6 ÷ 9	340	240	170	4
Q1T 1026	5.5	7.5	9 ÷ 12	340	240	170	4.5
Q1T 1028	7.5	10	14 ÷ 16	340	240	170	4.5
Q1T 1030	9.2	12.5	14 ÷ 20	340	240	170	4.5
Q1T 1032	11	15	17 ÷ 25	340	240	170	5.5
Q1T 1034	15	20	20 ÷ 32	420	300	150	12



Все размеры являются всего лишь ориентировочными

Для электрических щитов большей мощности обращайтесь в отдел обслуживания заказчиков

Ограничения по эксплуатации

Температура окружающей среды: -5/+40°C
Относительная влажность 50% при 40°C (без конденсата)

Дополнительные аксессуары

- Звуковая сигнализация 90 дБ - вход управления от поплавка или регулятора давления
- Аварийная мигалка - в комплекте с входными клеммами управления
- Звуковая сигнализация с буферной батареей (нуждается в замене корпуса)
- Комплект из 3 датчиков уровня для защиты от работы всухую
- Контроль уровня с электропроводкой на щите для датчика протечки воды
- Вольтметр П.Ш. 500 В с электропроводкой
- Амперметр 25 А П.Ш. с электропроводкой
- Амперметр 60 А П.Ш. с электропроводкой
- Амперметр 100 А П.Ш. с электропроводкой

Q2T

Электромеханический щит для 2 трехфазных насосов

Все изображения являются лишь ориентировочными

Общие характеристики

- Вход сети 3 ~ 50/60 Гц 400 В ± 10%
- Вход для управления от регулятора давления или поплавка, защищающий от работы всухую
- Трансформатор 400/24 В для вспомогательных цепей
- Селекторы для работы двигателя с положениями АВТО-ВЫКЛЮЧЕН-РУЧНОЙ (стандарт)
- Синий индикатор наличия сети (стандартный)
- Зеленый индикатор работы двигателя (стандартный)
- Красный индикатор срабатывания защиты двигателя (стандартный)
- Кол. 2 контактора линии 24 В пер. тока, параметры для AC3
- Вход очень низкого напряжения для управления от регулятора давления или поплавкового выключателя
- Тепловое реле, защищающее от перегрузки на каждом двигателе с регулируемой шкалой и внутренним сбросом
- Главный выключатель с блокировкой двери
- Термопластовый корпус
- Степень защиты IP55

Технические характеристики

	мощность		ток тепловой	размеры			вес
	кВт	л.с.	защиты (А)	A	B	P	Кг
Q2T 1214	0.37	0.5	0.9 ÷ 1.3	420	300	150	7
Q2T 1216	0.55	0.75	1.4 ÷ 2	420	300	150	7
Q2T 1218	1.1	1.5	2 ÷ 3.2	420	300	150	7
Q2T 1220	1.5	2	3 ÷ 4.5	420	300	150	7
Q2T 1222	2.2	3	4.5 ÷ 6.8	420	300	150	7
Q2T 1224	3.7	5.5	6 ÷ 9	420	300	150	7
Q2T 1226	5.5	7.5	9 ÷ 12	420	300	150	7
Q2T 1228	7.5	10	14 ÷ 16	420	300	150	8
Q2T 1230	9.2	12.5	14 ÷ 20	420	300	150	8
Q2T 1232	11	15	17 ÷ 25	420	300	150	14.5
Q2T 1234	15	20	20 ÷ 32	530	400	230	14.5



Все размеры являются всего лишь ориентировочными

Для электрических щитов большей мощности обращайтесь в отдел обслуживания заказчиков

Ограничения по эксплуатации

Температура окружающей среды: -5/+40°C
Относительная влажность 50% при 40°C (без конденсата)

Дополнительные аксессуары

- Звуковая сигнализация 90 дБ - вход управления от поплавка или регулятора давления
- Световая сигнализация - в комплекте с входными клеммами управления
- Звуковая сигнализация с буферной батареей (нуждается в замене корпуса)
- Комплект из 3 датчиков уровня для защиты от работы всухую
- Контроль уровня с электропроводкой
- Комплект вольтметра 500 В П.Ш. с электропроводкой
- Амперметр 25 А П.Ш. с электропроводкой
- Амперметр 40 А П.Ш. с электропроводкой
- Амперметр 60 А П.Ш. с электропроводкой
- Амперметр 100 А П.Ш. с электропроводкой

Q3T

Электромеханический щит для 3 трехфазных насосов

Все изображения являются лишь ориентировочными

Общие характеристики

- Вход сети 1 ~ 50/60 Гц 230 В ± 10%
- Трансформатор 230/24 для вспомогательных цепей
- Вход очень низкого напряжения для управления от регулятора давления или поплавкового выключателя
- Вход для управления от регулятора давления или поплавка, защищающий от работы всухую
- Трансформатор 230/24 В для вспомогательных цепей
- Кол. 3 селектора для работы двигателя с положениями АВТО-ВЫКЛЮЧЕН-РУЧНОЙ (стандарт)
- Синий индикатор наличия сети (стандартный)
- Кол. 3 зеленых индикатора работы двигателя (стандартно)
- Кол. 3 красных индикатора срабатывания защиты двигателя (стандартно)
- Контакторы линии 24 В пер. тока, в AC3
- Тепловые реле, защищающие от перегрузки на каждом двигателе с регулируемой шкалой и внутренним сбросом
- Главный выключатель с блокировкой двери
- Металлический корпус
- Выход с разрывозащитными кабельными муфтами
- Степень защиты IP55

Технические характеристики

	мощность		ток тепловой	размеры			вес
	кВт	л.с.	защиты (А)	A	B	P	Кг
Q3T 1414	0.37	0.5	0.9 ÷ 1.3	540	400	230	14
Q3T 1416	0.55	0.75	1.4 ÷ 2	540	400	230	14
Q3T 1418	0.75 ÷ 1.1	1 ÷ 1.5	2 ÷ 3.2	540	400	230	14
Q3T 1420	1.5	2	3 ÷ 4.5	540	400	230	14
Q3T 1422	2.2	3	4.5 ÷ 6.8	540	400	230	14
Q3T 1424	3 ÷ 4	4 ÷ 5.5	6 ÷ 9	540	400	230	14
Q3T 1426	5.5	7.5	9 ÷ 12	540	400	230	14
Q3T 1428	7.5	10	10 ÷ 16	540	400	230	15
Q3T 1430	11	15	15 ÷ 20	540	400	230	15
Q3T 1432	15	20	24 ÷ 31	540	400	230	15



Все размеры являются всего лишь ориентировочными

Для электрических щитов большей мощности обращайтесь в отдел обслуживания заказчиков

Ограничения по эксплуатации

Температура окружающей среды: -5/+40°C
Относительная влажность 50% при 40°C (без конденсата)

Дополнительные аксессуары

- Реле чередования 2 насосов Undecal 24V~
- Реле чередования 3 насосов Undecal 24V~
- Звуковая сигнализация 90 дБ - вход управления от поплавка или регулятора давления
- Световая сигнализация - в комплекте с входными клеммами управления
- Комплект из 3 датчиков уровня для защиты от работы всухую
- Контроль уровня с электропроводкой
- Комплект вольтметра 500 В П.Ш. с электропроводкой
- Амперметр 25 А П.Ш. с электропроводкой
- Амперметр 40 А П.Ш. с электропроводкой
- Амперметр 60 А П.Ш. с электропроводкой
- Амперметр 100 А П.Ш. с электропроводкой

ZENIT water technology

Оформить запрос

Перейти на соответствующий раздел на сайте

Другие виды продукции

ООО “С-Грация”

Тел.: (495) 978-37-92
Тел/факс: (499) 271-55-90
Тел/факс: (499) 271-55-91
E-mail: postavka@s-graciya.ru
www.s-graciya.ru